

# Минимальные расстояния

Идеальная работа начинается с идеальной подготовки!

Всю продукцию Losipoh можно сверхточно настроить. И все же мы рекомендуем учитывать глубину встройки при нанесении разметок. Ниже вы найдете информацию о величине зазора, который следует оставлять между калиткой и столбом. Так все точно подходит друг к другу.



Петли	B		C		D		E	
	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
GBMU4D12	22	80	-	-	-	-	20	-
GBMU4D16	35	115	-	-	-	-	25	-
GBMU4D20	36	130	-	-	-	-	25	-
EXCENTRO	35	-	-	-	-	-	30	-
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	-	-	-	28	-
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	-	-	-	28	-
GBMU-X-M12	6	77	-	-	-	-	20	-
GBMU-X-M16	8	95	-	-	-	-	25	-
GBMU-X-M18	8	88	-	-	-	-	25	-
GBMU-X-M20	12	112	-	-	-	-	25	-
GBMU-X-M22	12	112	-	-	-	-	30	-
G90Z-X-M16	48	30	-	-	-	-	18	-
G90Z-X-M20	53	28	-	-	-	-	23	-
DINO	13	43	-	-	-	-	23	-
PUMA	10	21,5	-	-	-	-	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	-	-	-	51	-
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	-	-	-	60	-
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	-	-	-	55	-
3DM	16	76	-	-	-	-	10,5	-
4DW	0	25	-	-	-	-	21	-
3DW	0	25	-	-	-	-	10,5	-
GBM12X130 30X30	15	-	120	-	-	-	20	-
GBM12X130 40X40	10	-	120	-	-	-	20	-
GBM12X150 30X30	15	-	140	-	-	-	20	-
GBM12X150 40X40	10	-	140	-	-	-	20	-
GBM16X160 40X40	17	-	148	-	-	-	25	-
GBM16X160 50X50	12	-	148	-	-	-	25	-
GBM16X180 40X40	17	-	168	-	-	-	25	-
GBM16X180 50X50	12	-	168	-	-	-	25	-
GAM12X130	46	-	120	-	-	-	20	-
GAM12X150	46	-	140	-	-	-	20	-

Планки	A	
	MINIMUM	MAXIMUM
SAKL QF	30	-
SHKL QF	30	-
SMKL QF	30	-
SKRZ	27	-
SE & SEH	26	-
SPKZ	8	-
SSKZ	21	-
ST	27	-
SF	13	-
MODULEC-SA	30	-
MODULEC-SH	30	-

Планки	A	
	MINIMUM	MAXIMUM
SHKC	6	-
INTRALEC	10	-
SFKU	12	-
SFKM	13	-
SFKI	13	-
SHKM	15	-
SHKW	15	-
SFKO	30	-
MODULEC-SF	30	-
SFKP	30	-
SFKB	30	-

Петли	B		C		D		E	
	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
SWING130	10	-	120	-	-	-	20	-
SWING150	10	-	140	-	-	-	20	-
G-ORNA-M20	35	63	-	-	-	-	41,5	-
G-ORNA-M24	35	70	-	-	-	-	44	-
G-ORNA-M27	32,5	88	-	-	-	-	46,5	-
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	-	-	-	18	-
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	-	-	-	18	-
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	-	-	-	18	-
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	-	-	-	22	-
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	-	-	-	22	-
G90WP-B-M16-65	62	65	-	-	-	-	18	-
G90WP-B-M16-110	62	110	-	-	-	-	18	-
G90WP-B-M16-150	62	150	-	-	-	-	18	-
G90WP-B-M20-67	77	67	-	-	-	-	22	-
G90WP-B-M20-150	77	150	-	-	-	-	22	-